

W&amp;T

www.wut.de

## Interface Konverter RS232 - RS422 / RS485, 1 KV isoliert

- galvanisch getrennte Umsetzung von RS232 nach RS422/RS485
- Gehäuse zur Hutschienen-Montage
- Betriebsarten: RS422 bzw. RS485 2/4-Draht Betrieb mit Handshake- oder Automatiksteuerung
- Terminierung: zuschaltbares Terminierungsnetzwerk für RS485 Betrieb
- beliebiges Datenformat
- Baudrate: 0 - 230.400 Baud
- Signale: RxD, TxD, CTS, DTR
- Isolation: min.1 KV
- Stromversorgung: 12 - 24 Volt Gleich-/Wechselspannung
- RS232-Anschluss: 9 Pol Sub-D Stecker mit PC Belegung
- RS422/RS485-Anschluss: 9 Pol Sub-D Stecker
- Kunststoff-Hutschienegehäuse nach DIN EN 50022-35
- optional erhältlich sind Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage und Standard Steckernetzteil sowie Montagewinkel zur Wandmontage und 19" Hutschienen
- Maße: (B)22 x (T)105 x (H)75 mm
- Lieferumfang: Interface Konverter RS232 - RS422/RS485

Hinweis: Als Zubehör vorgestellte Produkte sind nicht Bestandteil des Interface Konverters und nicht im Lieferumfang enthalten!

### Zubehör: Montagewinkel zur Wandbefestigung

- für alle W & T Geräte im Hutschienegehäuse

**Zubehör: DC Schaltnetzteil zur Hutschiene Montage 100 - 240 V, 47-63 Hz** • geeignet für alle W & T 24 Volt Geräte • 90% Wirkungsgrad • - 30 bis + 70 Grad Celsius • 24 Volt Ausgangsstrom • 3,83 A Nennstrom • 92 Watt • Kurzschlussfest und Überspannungsschutz • Konvektionskühlung • 2 Pol Eingang und 4 Pol Ausgang mit Schraubklemmen • >856.500 Stunden MTBF

### Zubehör: Steckernetzteil 100 - 240V AC, 50-60 Hz

- geeignet für 24 Volt Com-Server von W&T
- Limited Power Source (LPS) - Eigenschaft
- 0 - 50 Grad Umgebungstemperatur
- 1 x Eurostecker und 1 x 2 Pol Stecker für Schraubklemme
- Kunststoffgehäuse in schwarz
- Maße: (B)29 x (T)78 x (H)69 mm



Symbolbild: Anwendung Interface Konverter RS232 - RS422 / RS485 (Lieferung ohne Schiene)

optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

Produkt	Ausführung	Ports	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Interface Konverter RS232 auf RS422 / RS485	RS232 - RS422/485	1	blau	86201	11130430
Zubehör: Montagewinkel zur Wandmontage				58812	11185029
Zubehör: Schaltnetzteil zur Hutschienen Montage	24V DC / 3,83 A			11079	11130246
Zubehör: Steckernetzteil	24V DC / 0,22 A			11021	11130226